



## MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI placa base Intel B560 LGA 1200 (Socket H5) ATX

Marca : MSI

Código del producto: MAG B560 TOMAHAWK WIFI

Nombre del producto : MAG B560 TOMAHAWK WIFI



MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Soporte para proceso paralelo: 2-Way CrossFireX, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Versión HDMI: 2.0b



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Procesador</b>                                  |  | <b>Panel trasero Puertos de I/O (input/output)</b>     |   |
| Fabricante de procesador *                         | Intel  | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4   |
| Socket de procesador *                             | LGA 1200 (Socket H5)   | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4   |
| Procesador compatible *                            | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *                         | 1   |
| <b>Memoria</b>                                     |  | Número de puertos HDMI *                               | 1   |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR4-SDRAM   | Versión HDMI   | 2.0b  |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4  | Cantidad de DisplayPorts                               | 1   |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM   | Versión de DisplayPort                                 | 1.4   |
| Canales de memoria                                 | Doble canal  | Puerto de salida S/DPDIF                               | ✓   |
| No ECC   | ✓  | <b>Red</b>   |   |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 2133,2666,2933,3200,4000,4266,4600 MHz   | Ethernet   | ✓   |
| Memoria interna máxima *                           | 128 GB   | Tipo de interfaz ethernet                              | 2.5 Gigabit Ethernet  |
| Memoria sin buffer                                 | ✓  | Controlador LAN  | Realtek RTL8125B  |
| <b>Controladores de almacenamiento</b>             |  | Wifi *   | ✓   |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD  | Máximo estándar Wi-Fi                                  | Wi-Fi 6 (802.11ax)  |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III  | Estándares de Wi-Fi                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| <b>Gráficos</b>                                    |  | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX210  |
| Soporte para proceso paralelo *                    | 2-Way CrossFireX   | Bluetooth  | ✓   |
| Máxima resolución                                  | 4096 x 2160 Pixeles  | Versión de Bluetooth                                   | 5.2   |
| <b>Interno I/O</b>                                 |  | <b>Características</b>                                 |   |
| USB 2.0, conectores *                              | 2  | Chipset de tarjeta madre *                             | Intel B560  |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *             | 1  | Chip de sonido   | Realtek ALC897  |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *             | 1  | Canales de salida de audio *                           | 7.1 canales   |
| Número de conectores SATA III *                    | 6  | Componente para *                                      | PC  |
| Conector de audio en panel frontal                 | ✓  | Factor de forma de la tarjeta madre *                  | ATX   |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                | ✓  | Familia del chipset *                                  | Intel   |
| Conector de ventilador CPU                         | ✓  | <b>Ranuras de expansión</b>                            |   |
| Número de conectores a ventilador de chasis        | 5  | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras                       | 1   |
| Conector de intrusión a chasis                     | ✓  | Ranuras x16 PCI Express                                | 2   |
|  |  | Número de ranuras M.2 (M)                              | 3   |
|  |  | <b>BIOS</b>  |   |
|  |  | Tipos de BIOS *  | UEFI AMI  |
|  |  | Jumper Clear CMOS                                      | ✓   |

| Interno I/O                                     |   | Datos de logística                     |          |
|---|---|--|----------|
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 1 | Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Conector de energía EPS (8-pin)                 | ✓ | <b>Peso y dimensiones</b>              |          |
| Conector TPM                                    | ✓ | Ancho                                  | 244 mm   |
| Cabeceras Thunderbolt                           | 1 | Profundidad                            | 244 mm   |
|   |   | Altura                                 | 70 mm    |
|   |   | <b>Otras características</b>           |          |
|   |   | Peso                                   | 1 kg     |



4719072802875



0824142241028



824142241028

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.