


ASUS F1A75-V EVO لوحة أساسية AMD A75 Socket FM1 ATX

العلامة التجارية : ASUS

رمز المنتج : F1A75-V EVO

اسم المنتج : F1A75-V EVO

ASUS F1A75-V EVO. صانع المعالج : AMD, مقبس المعالج : Socket FM1, مجموعة معالجات متوافقة : Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Core™ 2 Quad. الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت, قنوات الذاكرة: قناة مزدوجة, توافق رمز : SATA III, مستويات المصفوفة المتكررة, تصحيح الأخطاء: ذاكرة بدون "رمز تصحيح الخطأ". واجهات سواقات التخزين المدعومة نوع : Radeon HD 6000. بطاقة الشاشة, عائلة موائمت الرسومات : AMD, RAID: 0, 1, 10, JBOD من الأقراص غير المكلفة LAN: Realtek RTL8111E واجهة الشبكة: إيثرنت سريع, إيثرنت غيغابيت, المتحكم بالشبكة المحلية



المعالج		منافذ الإدخال / الإخراج للوحة الحلفية	
صانع المعالج *	AMD	عدد بوابات USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	4
مقبس المعالج *	Socket FM1	عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45) *	1
مجموعة معالجات متوافقة *	Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Core™ 2 Quad	كمية منافذ eSATA	1
الذاكرة		عدد منافذ PS/2	2
عدد فتحات الذاكرة *	4	كمية منافذ صفيق رسومات الفيديو (D-Sub) *	1
قنوات الذاكرة	قناة مزدوجة	عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI *	1
توافق رمز تصحيح الأخطاء	"ذاكرة بدون" رمز تصحيح الخطأ	DVI-D * كمية منافذ الربط المرئي الرقمي	1
سرعات ساعة الذاكرة المدعومة	1066,1333,1666,1866 ميجا هرتز	عدد منافذ العرض	1
الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية *	64 جيجابايت	مخارج سماعة الرأس	6
وحدات التحكم بالتخزين		ميكروفون, مقبس الإدخال	✓
واجهات سواقات التخزين المدعومة *	SATA III	S/PDIF منافذ اخراج البيانات	✓
مستويات المصفوفة المتكررة من الأقراص RAID غير المكلفة	0, 1, 10, JBOD	الشبكات	
الرسومات		نوع واجهة الشبكة	إيثرنت سريع, إيثرنت غيغابيت
موائمت الرسومات المدمج	✗	LAN المتحكم بالشبكة المحلية	Realtek RTL8111E
عائلة موائمت الرسومات	AMD	مزايا	
بطاقة الشاشة	Radeon HD 6000	رقائق اللوحة الرئيسية *	AMD A75
الإدخال والإخراج الداخلي		شريحة الصوت	Realtek ALC892
موصل الناقل التسلسلي العالمي (USB2.0) *	4	قنوات مخرج الصوت *	7.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * موصلات	1	مكون لأجل *	جهاز الحاسوب الشخصي
عدد موصلات SATA III *	7	شكل موجة تيار المتناوب للوحة الأساسية *	ATX
S/PDIF موصلات منافذ اخراج البيانات	✓	عائلة شرائح اللوحة الأم *	AMD
موصل صوت اللوحة الامامية	✓	نوع مصدر الطاقة	ATX
موصلات ATX (24-pin) الطاقة	✓	انظمة التشغيل المتوافقة	Windows 32/64-bit
		فتحات مداخل بطاقة التوسيع	
		فتحات PCI Express x16	3

الادخال الاخراج الداخلي		فتحات مداخل بطاقة التوسع	
عدد موصلات الطاقة "التقنية المتقدمة EATX" الموسعة	1	2	فتحات PCI
موصل الطاقة للمروحة	✓	2.0	سريعة PCI نسخة فتحات
موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية	✓	BIOS نظام إدخال إخراج أساسي	
عدد موصلات المراوح في صندوق الحاسوب	2	UEFI	نوع النظام الأساسي للدخول والإخراج *
موصل صندوق الحاسوب لكشف تبديل إزالة الأجهزة الداخلية	✓	32	ميغا بيت سعة الذاكرة للنظام الأساسي للدخول والإخراج
عدد موصلات COM	1	2.0a	ACPI نسخة
منافذ الإدخال / الإخراج للوحة الخلفية		الوزن والأبعاد	
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0	2	305	ملم العرض
		244	ملم العمق
		محتوى التغليف	
		المشغلات مشمولة	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.