

ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX


Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1BF0-M0EAY0

Nombre del producto : TUF GAMING B650M-PLUS
WIFI

AMD B650, AM5, 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5, 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, Realtek 7.1, 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, micro-ATX

ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Memoria		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Número de ranuras de memoria *	4	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Número de puertos HDMI *	1
Canales de memoria	Doble canal	Cantidad de DisplayPorts	1
ECC	✓	Entrada de línea	✓
No ECC	✓	Entrada de micrófono	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Red	
Memoria interna máxima *	128 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Controladores de almacenaje		Wifi *	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Bluetooth	✓
Compatibilidad con RAID	✓	Versión de Bluetooth	5.2
Niveles RAID	0, 1, 10	Características	
Interno I/O		Chipset de tarjeta madre *	AMD B650
USB 2.0, conectores *	2	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Componente para *	PC
Número de conectores SATA III *	4	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Conector de audio en panel frontal	✓	Familia del chipset *	AMD
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conector de ventilador CPU	✓		
Número de conectores a ventilador de chasis	3		
Conector de energía EPS (8-pin)	✓		
Número de conectores COM	1		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Cabeceras Thunderbolt	1	Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)	1
Conector para tiras LED RGB	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
		Número de ranuras M.2 (M)	2
BIOS			
Tipos de BIOS *		UEFI AMI	
Tamaño de memoria de BIOS		256 MB/s	
Peso y dimensiones			
Ancho		244 mm	
Profundidad		244 mm	



4711081912118



0195553912112



195553912112

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.