

## ASUS PRIME B650M-A AX placa base AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: PRIME B650M-A AX

Nombre del producto : PRIME B650M-A AX

ASUS PRIME B650M-A AX. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 7	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Memoria		Cantidad de puertos PS/2	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Número de puertos HDMI *	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Versión HDMI	2.1
Canales de memoria	Doble canal	Cantidad de DisplayPorts	1
ECC	✓	Versión de DisplayPort	1.4
No ECC	✓	Entrada de línea	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5600 MHz	Entrada de micrófono	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria sin buffer	✓	Tipo de conector USB	USB tipo A
Controladores de almacenaje		Red	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ethernet	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibilidad con RAID	✓	Wifi *	✓
Niveles RAID	0, 1, 10	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gráficos		Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Soporte de gráficos discretos	✓	Bluetooth	✓
Interno I/O		Versión de Bluetooth	5.2
USB 2.0, conectores *	2	Características	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Chipset de tarjeta madre *	AMD B650
Número de conectores SATA III *	8	Canales de salida de audio *	7.1 canales
S/PDIF, conector de salida	✓	Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador, LED, Temperatura
conector de audio	✓	Componente para *	PC
Conector de audio en panel frontal	✓	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Conector de panel delantero	✓	Familia del chipset *	AMD

Interno I/O		Características	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipo de enfriamiento	Activo
Conector de ventilador CPU	✓	Tipo de alimentación	ATX
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	<b>Ranuras de expansión</b>	
Número de conectores COM	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	4
Conector TPM	✓	<b>BIOS</b>	
Conector para tiras LED RGB	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
<b>Panel trasero Puertos de I/O (input/output)</b>		Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Jumper Clear CMOS	✓
		<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		<b>Contenido del empaque</b>	
		Cables incluidos	SATA



0195553922616



195553922616

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.