


GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX placa base Intel B760 Express LGA 1700 Micro ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760M AORUS ELITE AX

Nombre del producto : B760M AORUS ELITE AX



GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Soporte para proceso paralelo: CrossFireX, Máxima resolución: 4096 x 2304 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Número de puertos HDMI *	1
Máxima memoria interna soportada por el procesador	192 GB	Cantidad de DisplayPorts	1
Memoria		Salidas para auriculares	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Entrada de micrófono	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Conector para antena WiFi-AP	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Red	
No ECC	✓	Ethernet	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4000,4800,5300,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	7800 MHz	Wifi *	✓
Memoria interna máxima *	192 GB	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria sin buffer	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Controladores de almacenamiento		Bluetooth	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Versión de Bluetooth	5.3
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Características	
Número de HDDs soportados	4	Chipset de tarjeta madre *	Intel B760 Express
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Color del producto	Negro
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	CrossFireX	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Familia del chipset *	Intel
HDCP	✓	Tipo de alimentación	ATX
Versión DirectX	12.0	Interno I/O	
Interno I/O		USB 2.0, conectores *	2

Interno I/O		Características	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número total de conectores SATA	4	Número de ranuras M.2 (M)	2
S/PDIF, conector de salida	✓	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex)	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Datos de logística	
Conector TPM	✓	País de origen	China
Cabeceras Thunderbolt	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso del litio por batería	0.07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Número de celdas de batería	1
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	270 mm
		Largo del paquete	268 mm
		Alto del paquete	68 mm
		Peso del paquete	1.56 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del empaque	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 Año(s)



4719331851309



0889523035047



889523035047

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.