

ASUS PRIME B650M-A II-CSM placa base AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX


Marca : ASUS

Código del producto: PRIME B650M-A II-CSM

Nombre del producto : PRIME B650M-A II-CSM

TARJETA MADRE ASUS PRIME B650M-A II-CSM AM5/DDR5/MATX/HDMI/DP/VGA

ASUS PRIME B650M-A II-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD



| Procesador | | Interno I/O | |
|--|--|--|----------------------------|
| Fabricante de procesador * | AMD | Número de conectores COM | 1 |
| Socket de procesador * | Enchufe AM5 | Conector TPM | ✓ |
| Procesador compatible * | AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen | Conector eléctrico de 12 V | ✓ |
| Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 | Conector para tiras LED RGB | ✓ |
| Memoria | | Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
| tipos de memoria compatibles * | DDR5-SDRAM | Cantidad de puertos USB 2.0 * | 4 |
| Número de ranuras de memoria * | 4 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 2 |
| Canales de memoria | Doble canal | Puertos Ethernet LAN (RJ-45) * | 1 |
| ECC | ✓ | Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| No ECC | ✓ | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) * | 1 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz | Número de puertos HDMI * | 1 |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 6400 MHz | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Memoria interna máxima * | 128 GB | Salidas para auriculares | 1 |
| Memoria sin buffer | ✓ | Entrada de línea | ✓ |
| Controladores de almacenamiento | | Entrada de micrófono | ✓ |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | Red | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III | Ethernet | ✓ |
| Número de HDDs soportados | 4 | Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 | Wifi * | ✗ |
| Gráficos | | Características | |
| Soporte para proceso paralelo * | No compatible | Chipset de tarjeta madre * | AMD B650 |
| Interno I/O | | Canales de salida de audio * | 7.1 canales |
| USB 2.0, conectores * | 2 | Componente para * | PC |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 | Factor de forma de la tarjeta madre * | Micro ATX |
| Número de conectores SATA III * | 4 | Familia del chipset * | AMD |
| S/PDIF, conector de salida conector de audio | ✓ | Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 11 |

| Interno I/O | | Ranuras de expansión | |
|---|---|-----------------------------------|----------|
| Conector de audio en panel frontal | ✓ | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ | Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Conector de ventilador CPU | ✓ | BIOS | |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | Tipos de BIOS * | UEFI AMI |
| | | Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| | | Botón de limpieza CMOS | ✓ |
| | | Peso y dimensiones | |
| | | Ancho | 244 mm |
| | | Profundidad | 244 mm |
| | | Contenido del empaque | |
| | | Cables incluidos | SATA |



0197105025547



197105025547

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date