



## MSI B650 GAMING PLUS WIFI placa base AMD B650 Enchufe AM5 ATX

Marca : MSI

Código del producto: B650 GAMING PLUS WIFI

Nombre del producto : B650 GAMING PLUS WIFI



MSI B650 GAMING PLUS WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125B, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen	Número de puertos HDMI *	1
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM5	Versión HDMI	2.1
Memoria		Salidas para auriculares	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Entrada de línea	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Entrada de micrófono	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Red	
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	6000 MHz	Ethernet	✓
Memoria interna máxima *	192 GB	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Controladores de almacenamiento		Controlador LAN	Realtek RTL8125B
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA	Wifi *	✓
Niveles RAID	0, 1, 10	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gráficos		Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Bluetooth	✓
Interno I/O		Versión de Bluetooth	5.3
USB 2.0, conectores *	4	Características	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Chipset de tarjeta madre *	AMD B650
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Chip de sonido	Realtek ALC897
Conector de audio en panel frontal	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Conector de panel delantero	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Componente para *	PC
Conector de ventilador CPU	✓	Factor de forma de la tarjeta madre *	ATX
Conector de intrusión a chasis	✓	Familia del chipset *	AMD
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Sistemas operativos Windows soportados	Windows 11 x64
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Ranuras de expansión	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
BIOS		Número de ranuras M.2 (M)	2
Tipos de BIOS *	UEFI AMI	BIOS	
Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
		Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s

**BIOS**

Versión ACPI	6.4
--------------	-----

**Peso y dimensiones**

Ancho	243.8 mm
Profundidad	304.8 mm



4711377098052

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.