

Tripp Lite SMART550USB2 UPS Interactivo de 550VA 300W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Torre

Marca : Tripp Lite

Código del producto:
SMART550USB2

Nombre del producto : SMART550USB2 UPS Interactivo de 550VA 300W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Torre



- Protege equipo contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea.
 - El respaldo por batería con AVR proporciona tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad durante los apagones
 - 6 tomacorrientes NEMA 5-15R proporcionan alimentación a PC, home theaters o equipos de señalización digital
 - LEDs fáciles de ver indican el modo de operación, batería baja, sobrecarga y otros datos vitales
 - La alta eficiencia del 95% con bajas tasas de BTU ahorran energía y reducen sus costos de energía
- UPS Interactivo de 550VA 300W con 6 Tomacorrientes - AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Torre



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería (90%)	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0.55 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	300 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Tower
Voltaje de entrada de operación (min) *	110 V	Longitud de cable	1.5 m
Voltaje de entrada de operación (máx.) *	120 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (min)	110 V	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (máx.)	120 V	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Máxima corriente	6 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Índice de aumento de energía	316 J	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	6 ms	Detalles técnicos	
Número de fases de entrada	1	Certificados de sustentabilidad	RoHS
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Certificados de cumplimiento	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Peso y dimensiones	
Modos de alarma audibles	Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Ancho	121.9 mm
País de origen	China	Profundidad	345.4 mm
Puertos e Interfaces		Altura	160 mm
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Peso	6.49 kg
Conector	NEMA 5-15P	Ancho del paquete	182.9 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Largo del paquete	414 mm
Puerto USB	✓	Alto del paquete	248.9 mm
		Peso del paquete	6.99 kg

Puertos e Interfaces		Empaquetado de datos	
Puertos de módem (RJ-11)	1	Cables incluidos	Cable USB
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Manual	✓
Batería		Datos de logística	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3.5 min	Largo de la caja principal	182.9 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	12 min	Longitud de la caja principal	414 mm
		Alto de la caja principal	248.9 mm
		Peso de la caja principal	6.99 kg
		Cantidad por caja principal	1 pieza(s)



0037332221568



037332221568

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.