


## GIGABYTE B450M H placa base AMD B450 Enchufe AM4 Micro ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B450M H

Nombre del producto : B450M H

GIGABYTE B450M H. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 10. Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16000 MB, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet



<b>Procesador</b>		<b>Panel trasero Puertos de I/O (input/output)</b>	
Fabricante de procesador *	AMD	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Cantidad de puertos PS/2	2
Procesador compatible *	AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Máx. número de procesador SMP	1	Número de puertos HDMI *	1
<b>Memoria</b>		Versión HDMI	2.0
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	<b>Red</b>	
Número de ranuras de memoria *	2	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
ECC	✓	<b>Características</b>	
No ECC	✓	Chipset de tarjeta madre *	AMD B450
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2667,2933,3466,3600 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC887
Memoria interna máxima *	32 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje
<b>Controladores de almacenamiento</b>		Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA III	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Niveles RAID	0, 1, 10	Familia del chipset *	AMD
<b>Gráficos</b>		<b>Ranuras de expansión</b>	
Memoria máxima de adaptador de gráficos	16000 MB	PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras	2
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Número de ranuras M.2 (M)	1
HDCP	✓	<b>BIOS</b>	
<b>Interno I/O</b>		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño de memoria de BIOS	128 MB/s
		Versión ACPI	5.0
		Jumper Clear CMOS	✓
		Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
		Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7

Interno I/O		Características especiales del procesador	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP)	✓
Número de conectores SATA III *	4	<b>Datos de logística</b>	
S/PDIF, conector de salida	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
conector de audio	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Conector de audio en panel frontal	✓	Ancho	244 mm
Conector de panel delantero	✓	Profundidad	205 mm
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Altura	235 mm
Conector de ventilador CPU	✓	<b>Contenido del empaque</b>	
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Cables incluidos	SATA
Conector de intrusión a chasis	✓	Controladores incluidos	✓
Conector TPM	✓	Software incluido	Nrton Internet Security (OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Conector eléctrico de 12 V	✓	<b>Otras características</b>	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso	600 g
<b>Panel trasero Puertos de I/O (input/output)</b>		Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4		



4719331808280

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.