



# MSI B550M PRO-VDH placa base AMD B550 Enchufe AM4 Micro ATX

Marca : MSI

Código del producto: B550M PRO-VDH

Nombre del producto : B550M PRO-VDH



MSI B550M PRO-VDH. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111HN

<b>Procesador</b>		<b>Interno I/O</b>	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector eléctrico de 12 V	✓
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Conector para tiras LED RGB	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	<b>Panel trasero Puertos de I/O (input/output)</b>	
Máx. número de procesador SMP	1	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
<b>Memoria</b>		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Número de puertos HDMI *	1
Canales de memoria	Doble canal	Versión HDMI	2.1
ECC	✓	Cantidad de DisplayPorts	1
No ECC	✓	<b>Red</b>	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz	Ethernet	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria sin buffer	✓	Controlador LAN	Realtek 8111HN
<b>Controladores de almacenamiento</b>		Wifi *	✗
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	<b>Características</b>	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA III	Chipset de tarjeta madre *	AMD B550
Niveles RAID	0, 1, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
<b>Gráficos</b>		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Familia del chipset *	AMD
<b>Interno I/O</b>		<b>Ranuras de expansión</b>	
USB 2.0, conectores *	2	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de conectores SATA III *	4	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de audio en panel frontal	✓	<b>BIOS</b>	
Conector de panel delantero	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	<b>Datos de logística</b>	
Conector de ventilador CPU	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Número de conectores a ventilador de chasis	3		
Conector de intrusión a chasis	✓		
Conector TPM	✓		
Cabecera de puerto serie	1		

**Peso y dimensiones**

Ancho	244 mm
Profundidad	244 mm
Altura	65 mm

**Contenido del empaque**

Cables incluidos	SATA
Controladores incluidos	✓

**Otras características**

Peso	1 kg
------	------



4719072758417



0824142227213



824142227213

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.