


MSI B550M-A PRO placa base AMD B550 Enchufe AM4 Micro ATX

Marca : MSI

Código del producto: B550M-A PRO

Nombre del producto : B550M-A PRO

MSI B550M-A PRO. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Interno I/O	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector eléctrico de 12 V	✓
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Procesador compatible *	3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
		Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
		Cantidad de puertos DVI-D *	1
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
No ECC	✓	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz	Chipset de tarjeta madre *	AMD B550
Memoria interna máxima *	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Controladores de almacenamiento		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Niveles RAID	0, 1, 10	Familia del chipset *	AMD
Gráficos		Número de orificios de montaje	8
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
Interno I/O		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Número de ranuras M.2 (M)	1
Número de conectores SATA III *	6	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Datos de logística	
Conector de intrusión a chasis	✓	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex)	1	Peso y dimensiones	
Conector TPM	✓	Ancho	236 mm

Peso y dimensiones

Profundidad	200 mm
-------------	--------



4719072752613



0824142225257



824142225257

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.