

ASUS PRIME H510M-E Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) Micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB17E0-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME H510M-E

ASUS PRIME H510M-E. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel Pentium G. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Máxima resolución: 4096 x 2304 Pixeles. Tipo de conector USB: USB tipo A



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel Pentium G	Cantidad de puertos PS/2	2
Sockets de procesador soportados	LGA 1200 (Socket H5)	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Versión HDMI	2.0
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	1
Número de ranuras de memoria *	2	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Salidas para auriculares	3
Canales de memoria	Doble canal	Entrada de micrófono	✓
No ECC	✓	Tipo de conector USB	USB tipo A
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz	Red	
Memoria interna máxima *	64 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Controladores de almacenamiento		Controlador LAN	Intel® I219-V
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Conexión lista LAN	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Wifi *	✗
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Características	
Gráficos		Chipset de tarjeta madre *	Intel H510
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chip de sonido	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interno I/O		Componente para *	PC
USB 2.0, conectores *	2	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Familia del chipset *	Intel
Número de conectores SATA III *	4	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1

Interno I/O		BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño de memoria de BIOS	128 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Datos de logística	
Número de conectores COM	1	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conector TPM	✓	Peso y dimensiones	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Ancho	226 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad	211 mm
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Contenido del empaque	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Cables incluidos	SATA
		Controladores incluidos	✓



4711081127765



0195553127776



195553127776



0195553127769



195553127769

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.