


## MSI A520M PRO-VH placa base AMD A520 Enchufe AM4 Micro ATX

Marca : MSI

Código del producto: A520M PRO-VH

Nombre del producto : A520M PRO-VH

MSI A520M PRO-VH. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Socket de procesador *	Enchufe AM4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
		Cantidad de puertos PS/2	2
		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
		Salidas para auriculares	1
		Entrada de micrófono	✓
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
No ECC	✓	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz	Chipset de tarjeta madre *	AMD A520
Memoria interna máxima *	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Memoria sin buffer	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
		Componente para *	PC
		Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Controladores de almacenamiento		Familia del chipset *	AMD
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Número de orificios de montaje	6
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras de expansión	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
		PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1
Gráficos		BIOS	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Jumper Clear CMOS	✓
Interno I/O		Datos de logística	
USB 2.0, conectores *	2	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Peso y dimensiones	
Número de conectores SATA III *	4	Ancho	236 mm
Conector de audio en panel frontal	✓		
Conector de panel delantero	✓		
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		
Conector de ventilador CPU	✓		
Conector de intrusión a chasis	✓		
Conector TPM	✓		
Conector eléctrico de 12 V	✓		

## **Peso y dimensiones**

Profundidad 200 mm



4719072800628

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.