



MSI PRO H410M-B placa base Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) Micro ATX


Marca : MSI

Código del producto: PRO H410M-B

Nombre del producto : PRO H410M-B



MSI PRO H410M-B. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®	Cantidad de puertos PS/2	1
Máx. número de procesador SMP	1	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
		Número de puertos HDMI *	1
		Versión HDMI	1.4
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✗
Canales de memoria	Doble canal	Características	
No ECC	✓	Chipset de tarjeta madre *	Intel H510
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2666,2933 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC892 / Realtek ALC897
Memoria interna máxima *	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Componente para *	PC
Controladores de almacenamiento		Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Número de orificios de montaje	6
		Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64
Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	1	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores SATA III *	4	Número de ranuras M.2 (M)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Datos de logística	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020
Conector de intrusión a chasis	✓	Peso y dimensiones	
Conector TPM	✓	Ancho	236 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Profundidad	202 mm
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)			
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4		

Contenido del empaque

Cables incluidos	SATA
Controladores incluidos	✓



4719072917395

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.