



APC Smart-UPS SMT1000I-6W - Noodstroomvoeding 8x C13 , USB, 6 jaar garantie, 1000VA

Merk : APC

Artikelcode: SMT1000I-6W

Productnaam : Smart-UPS SMT1000I-6W - Noodstroomvoeding 8x C13 , USB, 6 jaar garantie, 1000VA

Smart-UPS SMT1000I-6W - Noodstroomvoeding 8x C13 , USB, 6 jaar garantie, 1000VA
APC Smart-UPS SMT1000I-6W - Noodstroomvoeding 8x C13 , USB, 6 jaar garantie, 1000VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 700 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 264 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 5,8 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Breedte: 171 mm, Diepte: 439 mm, Hoogte: 219 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Hot-swap batterij	✓
Output power capacity *	1 kVA	Automatische batterij test	✓
Uitgangsvermogen *	700 W	Koude start	✓
Golfvorm *	Sinus		
Ingang operation voltage (min) *	151 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	302 V	Vormfactor *	Tower
Frequentie *	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (max)	240 V	LED-indicatoren	Status
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Certificering	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH
Surge energy rating	459 J		
Efficiëntie	98,6 procent	Eisen aan de omgeving	
Emergency Power Off (EPO)	0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsniveau	41 dB	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Geluidsalarm(en)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Auto-herstart	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
		Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Poorten & interfaces		Technische details	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, Green Premium
Stekker	C14 stekker	Certificaten van naleving	RoHS
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)		
Number of output IEC jumpers	2	Gewicht en omvang	
USB-poort	✓	Breedte	171 mm
SmartSlot	✓	Diepte	439 mm
		Hoogte	219 mm
Accu/Batterij		Gewicht	18,9 kg
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	328 mm
Batterij capaciteit	264 VAh	Diepte verpakking	595 mm

Accu/Batterij

Typische backup tijd op volledige lading	5,8 min
Typische backup tijd op halve lading	19 min
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur

Gewicht en omvang

Hoogte verpakking	376 mm
Gewicht verpakking	22,8 kg

Verpakking

Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	✓
Software-cd	✓

Logistieke gegevens

Producten per pallet	12 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000



8592978047870



5054444035079

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.