



APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB, NMC

Merk : APC

Artikelcode: SMX1500RMI2UNC

Productnaam : Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC
Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB, NMC



APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB, NMC
APC Smart-UPS X SMX1500RMI2UNC Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB, NMC. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1200 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 311 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 5,8 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 432 mm, Diepte: 490 mm, Hoogte: 89 mm



| Kenmerken | | Design | |
|------------------------------------|--|--|---|
| UPS-topologie * | Line-interactive | Vormfactor * | Rackmontage/toren |
| Output power capacity * | 1,5 kVA | Rackcapaciteit | 2U |
| Uitgangsvermogen * | 1200 W | Snoerlengte | 1,83 m |
| Golfvorm * | Sinus | Kleur van het product * | Zwart |
| Ingang operation voltage (min) * | 151 V | Type beeldscherm | LCD |
| Ingang operation voltage (max) * | 302 V | LED-indicatoren | ✓ |
| Frequentie * | 50/60 Hz | Certificering | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE, REACH, PEP, EOL! |
| Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz | | |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓ | | |
| Surge energy rating | 645 J | | |
| Efficiëntie | 98,5 procent | | |
| Emergency Power Off (EPO) | ✓ | | |
| Geluidsniveau | 40 dB | | |
| Spanningsbeveiliging | ✓ | | |
| Geluidsalarm(en) | ✓ | | |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | | |
| Auto-herstart | ✓ | | |
| Poorten & interfaces | | Eisen aan de omgeving | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Stekker | C14 stekker | Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Number of output IEC jumpers | 2 | Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| USB-poort | ✓ | Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| SmartSlot | ✓ | Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Accu/Batterij | | Technische details | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) | Certificaten van naleving | RoHS |
| Batterij capaciteit | 311 VAh | | |
| | | Gewicht en omvang | |
| | | Breedte | 432 mm |
| | | Diepte | 490 mm |
| | | Hoogte | 89 mm |
| | | Gewicht | 24,8 kg |
| | | Breedte verpakking | 589 mm |
| | | Diepte verpakking | 620 mm |
| | | Hoogte verpakking | 246 mm |
| | | Gewicht verpakking | 30 kg |

| Accu/Batterij | | Verpakking | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------|
| Typische backup tijd op volledige lading | 5,8 min | Rekbevestigingspakket | ✓ |
| Typische backup tijd op halve lading | 17,2 min | Meegeleverde kabels | RS-232, USB-kabel |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar | Snelle installatiehandleiding | ✓ |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur | Software-cd | ✓ |
| Hot-swap batterij | ✓ | Logistieke gegevens | |
| Automatische batterij test | ✓ | Producten per pallet | 8 stuk(s) |
| Koude start | ✓ | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| | | Overige specificaties | |
| | | Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| | | Nominale input voltage | 230 V |



0731304281702



731304281702

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.