



## APC Easy-UPS On-Line SRV3KIL Noodstroomvoeding - 3000VA, 6x C13 1x C19, USB, extendable runtime

Merk : APC

Artikelcode: SRV3KIL

**Productnaam :** Easy-UPS On-Line SRV3KIL  
Noodstroomvoeding - 3000VA, 6x C13 1x C19, USB,  
extendable runtime

APC Easy-UPS On-Line SRV3KIL Noodstroomvoeding - 3000VA, 6x C13 1x C19, USB, extendable runtime  
APC Easy-UPS On-Line SRV3KIL Noodstroomvoeding - 3000VA, 6x C13 1x C19, USB, extendable runtime.  
UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 2400 W.  
Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 7 AC-  
uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA). Vormfactor: Tower, Kleur van het product:  
Zwart, Type beeldscherm: LCD. Breedte: 425 mm, Diepte: 425 mm, Hoogte: 336 mm



Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Vormfactor *	Tower
Output power capacity *	3 kVA	Kleur van het product *	Zwart
Uitgangsvermogen *	2400 W	Type beeldscherm	LCD
Golfvorm *	Zuivere sinus	LED-indicatoren	✓
Ingang operation voltage (min) *	160 V	Certificering	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Ingang operation voltage (max) *	280 V		
Frequentie *	40/70 Hz		
Uitgang operation voltage (min)	220 V	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Output frequentie	50/60 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Surge energy rating	600 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Crest factor	3:1	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
ECO mode	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 14763,6 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	<b>Technische details</b>	
Auto-herstart	✓	Certificaten van naleving	RoHS
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Breedte	425 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte	425 mm
Aantal AC uitgangen	7 AC-uitgang(en)	Hoogte	336 mm
USB-poort	✓	Gewicht	45,9 kg
Aantal USB 2.0-poorten	1	Batterijbreedte	32,5 cm
Seriële interface	✓	Batterijdiepte	56,5 cm
		Batterijhoogte	46,5 cm

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Soort seriële aansluiting	RS-232	Gewicht batterij	29 kg
Seriële poort(en)	1	<b>Verpakking</b>	
SmartSlot	✓	Meegeleverde kabels	USB-kabel
<b>Accu/Batterij</b>		Gebruikershandleiding	✓
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	<b>Logistieke gegevens</b>	
Automatische batterij test	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
		<b>Overige specificaties</b>	
		Input-connectietype	1 x IEC 320 C19 & 6 x IEC 320 C1
		Netspanning, in bedrijf	230 V
		Nominale input voltage	230 V



0731304338000



731304338000



8592978188054

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.